# 害獣対策

# 実用新案登録済み









Panasonic 製感度良好センサー採用

# 赤外線センサー

左右角 100











# 太陽光パネル


### 高周波スピーカー




# LEDフラッシュライト









# ッケル水素電池

# 高周波調整ツマミ

### 主電源スイッチ

# 使用上の注意

- ご使用前には十分に取扱説明書をご確認ください。
- お買い上げ時の電池は残量が十分ではありません。満充電をし設置してください。
- 住宅街などに設置する場合は、周辺の方に迷惑にならないよう配慮してご使用ください。
- 本製品は害獣からの被害を防止することを保証するものではありません。動物の個体差等により効果がない場合があります。





## 警備庁24時レンジャー5 [ 型式:SP-55 ]

本体寸法: 幅75×奥行75×高さ120mm	周波数範囲:9kHz~46kHz
本体重量 : 280g ※電池含まず	ソーラーパネル発電量 : 0.6W
卓上スタンド直径:120mm	使用可能電池:単3型2次電池4本
杭寸法: 長さ337mm 内径22mm	推奨2次電池 1900mAh以上 (充電式電池) ※故障の原因になるため乾電池不可
カバー材料構成: ABS樹脂	
本体 + 杭 全長:467mm	使用温度・気温:-20℃~+60℃
センサー感知距離 : 最大10m	防水レベル:IP44

①動作テスト用ニッケル水素電池(単三)4本 ②卓上スタンド1個 ③設置用杭1セット ④外蓋止めネジ4本 ⑤取扱説明書1冊

仕様は予告なく変更する場合があります



センサーが反応するエリアに揺れる草などの障害物があれば、取り除くかあるいは本体を 高い場所に設置してください。意図せずセンサーが反応し電池の消耗につながります。電池の 消耗が激しいと誤作動を起こしたり、本来の性能を発揮できなくなります。



〒673-0433 兵庫県三木市福井 2 丁目 11-41 TEL:0794-82-6588 FAX:0794-86-7288